

Monedero CM 100, TOKEN - Ficha técnica

PARÁMETROS TÉCNICOS

- Denominación comercial: Monedero Bamiko
- tipo y modelo: CM 100, TOKEN
- dimensiones: 176 x 110 x 268 mm
(ancho x profundidad x altura)
- peso: 3 kilogramos
- potencia nominal: 1 W
- tensión nominal: 5 VDC / 0.2 A
- índice de protección: IPX4
- material: AISI 304
- tiempo de un ciclo: 20 segundos
- capacidad del contenedor interior: 350 fichas



EQUIPO Y FUNCIONES

- después de insertar la ficha, empieza un ciclo de 20 segundos, durante el cual es posible controlar el secador de bañadores
- cuando se inserte otra ficha, el tiempo aumenta de otros 20 segundos hasta un máximo de 80 segundos
- la pantalla digital integrada muestra el tiempo restante del ciclo
- el monedero se puede desbloquear de manera temporal para que el secador de bañadores pueda funcionar de forma gratuita
- Contador de fichas integrado: para saber cuántas personas han usado el monedero
- puerta de monedero con cerradura: el contenedor con fichas quedará protegido
- señalización de contenedor de fichas lleno
- conectado al secador tan sólo mediante cable de cinco hilos



INSTALACIÓN

- El monedero se puede instalar en cualquier lugar se haya puesto el secador de bañadores
- Recomendamos colocar el monedero a la izquierda o derecha del secador de modo que el borde superior esté a 140 cm del suelo
- El monedero se fija a la pared con 3 espigas y tornillos
- un cable de 5 hilos sale de la parte inferior; esto está conectado al circuito impreso del secador de bañadores
- el monedero se alimenta directamente desde el secador (el transformador suministrado se coloca en el cuadro de distribución del secador)

