

Urządzenie na monety CM 100, TOKEN – Karta techniczna

PARAMETRY TECHNICZNE

- nazwa handlowa: Urządzenie na monety Bamiko
- typ i model: CM 100, TOKEN
- wymiary: 176 x 110 x 268 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
- waga: 3 kg
- znamionowy pobór mocy: 1 W
- napięcie znamionowe: 5 VDC / 0,2 A
- stopień ochrony: IPX4
- materiał: AISI 304
- czas cyklu: 20 sekund
- pojemność pojemnika wewnętrznego: 350 żetonów



WYPOSAŻENIE I FUNKCJE

- po włożeniu żetonu uruchomiony jest 20-sekundowy cykl, podczas którego można sterować wirówką do kostiumów kąpielowych
- po włożeniu kolejnego żetonu czas przedłuża się o kolejne 20 sekund, maksymalnie 80 sekund
- zintegrowany wyświetlacz cyfrowy pokazuje czas do końca cyklu
- urządzenie na monety można tymczasowo odblokować, aby używać wirówki do kostiumów kąpielowych bezpłatnie
- zintegrowany licznik wrzuconych żetonów – wiesz ile osób użyło urządzenia na monety
- zamykane drzwi urządzenia na monety – pojemnik z żetonami pozostanie bezpieczny
- sygnalizacja pełnego pojemnika na żetony
- podłączony do wirówki tylko jednym kablem pięcioletowym



INSTALACJA

- urządzenie na monety można zamontować wszędzie tam, gdzie jest wirówka do strojów kąpielowych
- zalecamy umieścić urządzenie na monety po lewej lub prawej stronie wirówki, aby górna krawędź znajdowała się 140 cm od podłoża
- urządzenie na monety mocuje się do ściany za pomocą 3 kołków i wkrętów
- od spodu wyprowadzony jest 5-żyłowy kabel, który jest podłączony do płytki z obwodem drukowanym wirówki na kostiumy kąpielowe
- urządzenie na monety zasilane jest bezpośrednio z wirówki (dostarczony transformator umieszczony jest w rozdzielniczy wirówki)

